# 電話をかける

## 間違えてダイヤルしたときは

Powerを押すか、Clearを長く（約1秒以上）押して待受画面に戻します。Clearを短く押すと、右端から1桁ずつ消すことができます。

## 相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。
Powerを押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

## 国際電話の使い方

V303Tから、国際電話サービスがご利用になれます。
詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については11-30ページを参照してください。

重要 一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにご注意ください。

## ■以前かけた電話番号にもう一度かける

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。[リダイヤル]

重要 シークレットメモリ（☞4-13ページ）で電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

つづく▶

- 操作*2*の画面で［0］（［発信］）を押しても電話をかけることができます。
- メモリダイヤルに登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。ただし、シークレットメモリ（☞4-13ページ）に登録している相手の場合は、シークレットモード中でなければ名前は表示されません。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作*1*、*2*の画面で［◈］（［表示］）を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、◎を長く（約1秒以上）押します。
- リダイヤルを表示中に［Menu］（［メニュー］）を押して、以下の操作を行うことができます。
  - ・新規メモリダイヤル／メモリダイヤル追加／メモリダイヤル呼出／メール作成／184発信／186発信／1件消去／全件消去